

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

KAWAMOTO et al
February 9, 2004
BSKB, LLP
703-2058000
0353-0202P
1043

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application: 2 0 0 3 年 2 月 1 0 日


出 願 番 号
Application Number: 特 願 2 0 0 3 - 0 3 1 8 0 8
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 0 3 1 8 0 8]

出 願 人
Applicant(s): 牛 嶋 昌 和
陳 宏 飛

2 0 0 4 年 1 月 2 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 4 - 3 0 0 1 6 2 7

【書類名】 特許願

【整理番号】 P5061

【提出日】 平成15年 2月10日

【あて先】 特許庁長官 殿

【発明者】

 【住所又は居所】 岐阜県多治見市松坂町 2 - 1 1

 【氏名】 川本 幸治

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都中野区野方 6 - 3 0 - 2 4 株式会社テクノリウ
ム内

 【氏名】 牛嶋 昌和

【発明者】

 【住所又は居所】 鳥取県鳥取市南栄町 2 6 番地 1 日立フェライト電子株
式会社内

 【氏名】 山本 陽一

【発明者】

 【住所又は居所】 東京都大田区南馬込 6 - 2 7 - 1 6 木嶋無線株式会
社内

 【氏名】 木嶋 稔

【特許出願人】

 【識別番号】 593177594

 【氏名又は名称】 牛嶋 昌和

【特許出願人】

 【識別番号】 302061299

 【氏名又は名称】 陳 宏飛

【代理人】**【識別番号】** 100079980**【住所又は居所】** 東京都千代田区丸の内 1 丁目 5 番 1 号 新丸ノ内ビル
ディング 6 階 3 0 区**【弁理士】****【氏名又は名称】** 飯田伸行**【電話番号】** 3201-3497**【手数料の表示】****【予納台帳番号】** 010869**【納付金額】** 21,000円**【提出物件の目録】****【物件名】** 明細書 1**【物件名】** 図面 1**【物件名】** 要約書 1**【プルーフの要否】** 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 多灯点灯の放電管用インバータ回路

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 放電管用インバータ回路の昇圧トランスの二次巻線に対して接続された二つのコイルが配され、該二つのコイルはそれぞれに発生する磁束が対向し、該磁束が相殺するように磁氣的に結合された電流の分流トランスを構成し、該二つのコイルのそれぞれに放電管が接続され、該各放電管に流れる管電流が均衡する放電管用インバータ回路において、該分流トランスの均衡にかかわるインダクタンスの該インバータ回路動作周波数におけるリアクタンスが放電管の負性抵抗を上回ることにより点灯させることを特徴とする多灯点灯の放電管用インバータ回路。

【請求項 2】 前記分流トランスに接続された放電管の一方が不点灯の際、点灯した該放電管側に流れる電流により該分流トランスのコアが飽和し、それによって該分流トランスの該不点灯の放電管側の端子に波高尖頭値の高い電圧が発生して、該不点灯の放電管に高電圧を印加する請求項 1 記載の多灯点灯の放電管用インバータ回路。

【請求項 3】 前記分流トランスをトーナメント・ツリー状に接続し、一つの二次巻線に対して複数の放電管の管電流が同時に均衡される請求項 1 又は 2 記載の多灯点灯の放電管用インバータ回路。

【請求項 4】 前記分流トランスのコイルを三つ以上有し、それぞれのコイルが発生する磁束が対向して相殺されるよう構成された分流トランスを有することによって該各コイルに接続された放電管の管電流が同時に均衡される請求項 1 又は 2 記載の多灯点灯の放電管用インバータ回路。

【請求項 5】 前記昇圧トランスを圧電型トランスに置き換えた請求項 1 乃至 4 記載の多灯点灯の放電管用インバータ回路。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】

本発明は、冷陰極蛍光管やネオン灯などの放電管用インバータ回路において、

多数の放電管を点灯させるための電流均衡トランスを有する多灯点灯の放電管用インバータ回路に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年、液晶用のバックライトは大型化が進み、それに伴い一つのバックライトに多くの冷陰極管を用いるようになった。それにしたがって、液晶バックライト用のインバータ回路においても、多数の冷陰極管を点灯するための多灯点灯回路を使用している。

【0003】

この多灯点灯回路の一例が示されている図9においては、一つまたは複数の大電力用の昇圧トランスを用い、昇圧トランスの二次側出力を複数の容量性バラストを介して各冷陰極管に接続することにより、トランスの二次側の出力を分流して多数の冷陰極管を点灯させるものである。

【0004】

また、多灯点灯回路の別の例が示されている図10においては、個々の冷陰極管ごとに漏洩磁束性の昇圧トランスを配したものであって、この昇圧トランスの二次側に生じる漏れインダクタンスを利用して個々の冷陰極管の電流を安定化させる方法もある。さらに、この例では、各放電管の電流はバックライトの二次側の配線などによって発生する寄生容量の影響や冷陰極管の経時変化、製造上の問題などによりばらつくため、その電流を安定化させるために個々の冷陰極管ごとに漏洩磁束性トランスを配するとともに、個々の冷陰極管の管電流を制御回路に帰還し、インバータ回路の出力制御を行っている。

【0005】

また、冷陰極管ごとに個々の漏洩磁束性の昇圧トランスを配するのではなく、図11乃至図12に示されているように一つの一次巻線に対して複数の二次巻線を有することによって漏洩磁束性トランスを集約化し、トランス一つあたりのコストを下げようとしたものもある。

【0006】

その他に、冷陰極管用インバータ回路には巻線トランスの他に圧電型トランス

を用いたものもあるが、このタイプのインバータ回路は圧電型トランス一個あたりに一つの冷陰極管を点灯させることが一般的である。

【0 0 0 7】

他方、熱陰極管の多灯点灯においては特開昭 5 6 - 5 4 7 9 2 号、特開昭 5 9 - 1 0 8 2 9 7 号、特開平 2 - 1 1 7 0 9 8 号のような分流トランスを用いることで、複数点灯をさせている。このような分流トランス自体は熱陰極管の点灯に用いられる例において公知であるが、熱陰極管への応用においては、接続された一方の熱陰極管が不点灯になると、不点灯の側の熱陰極管を点灯させることが出来ず、一部に不点灯が生じた場合には回路を遮断するしかなく、いくつかの対策を施した上でなければそれ単体では実用になっていない。

【0 0 0 8】

また、このような例においては分流トランスの電流が偏った際の飽和を有害なものと捕らえ、その飽和を回路の異常検出に利用している。

【0 0 0 9】

【発明が解決しようとする課題】

従来の放電管用インバータ回路により多数の放電管を同時に点灯させようとした場合、負荷の特性が揃っていたとしても単純に並列接続できるわけではない。それは、放電管は管電流が増えると管電圧が下がるという性質、いわゆる負性抵抗特性があるため、放電管負荷を複数並列接続しても、そのうちの一本しか点灯せず、他の放電管は全て不点灯になってしまうからである。

【0 0 1 0】

そこで、多灯点灯回路においては、図 1 1 に示されているように、昇圧トランスの二次巻線側の出力を容量性のバラストを用いて分流するという方法が一般的に行われている。しかし容量性のバラストを用いて分流した回路の場合、回路上は単純になるが、次に述べるようないろいろな問題が生じる。それを図 1 1 に基づいて以下に説明する。

【0 0 1 1】

図 1 1 に示されている冷陰極管用インバータ回路に於て、冷陰極管の放電電圧は、例えば、長さ 3 0 0 mm 程度の冷陰極管においては一般に 6 0 0 V 乃至 8 0 0

V程度である。この回路において容量性バラストを用いて放電電流の安定化を図る場合は、容量性バラストのリアクタンスが放電管に対して直列に挿入されるため、冷陰極管管電圧と容量性バラストにかかる電圧を合計した電圧は1200V乃至1700Vとなる。この電圧が昇圧トランスの二次巻線の電圧となるために昇圧トランスの二次巻線には常に1200V乃至1700Vの高圧が印加され続け、これがいろいろな障害を発生する。

【0012】

その障害の一つは1200V乃至1700Vの導体から輻射される静電ノイズであり、輻射ノイズ対策のため静電遮蔽が必要となる。

【0013】

また、このような高電圧はオゾンの発生を誘引し、そのオゾンは二次巻線の半田付け部、或いは、二次巻線のピンホールより金属部に進入する。それによって銅などの金属イオンを発生させ、その金属イオンが移動してトランスの巻線ボビンのプラスチックなどに進入することにより、巻線ボビンの耐圧を低下させることがある。

【0014】

さらには、金属イオンが二次巻線上を移動するため、その金属イオンのために二次巻線が層間ショート（レアショート／レイヤショート）を起こして焼損することがある。

【0015】

すなわち、二次巻線に高電圧を印加し続けることは上記のような障害が製品出荷後の経年変化となって現れるために、製品寿命や管理上の深刻な問題となる。

【0016】

このような問題のない方法として、図12に示されているように、それぞれの冷陰極管ごとに漏洩磁束性昇圧トランスを配し、該昇圧トランスの漏れインダクタンスによるバラスト効果により冷陰極管の管電流を安定化させる方式がある。これは、冷陰極管の放電電圧がそのまま漏洩磁束性昇圧トランスの二次巻線の電圧に等しくなるために、二次巻線の電圧による負担が少なくなり、その結果、経年変化や焼損を大幅に低減することができるようになる。

【0017】

しかし、この方式は、個々の冷陰極管ごとに漏洩磁束性トランスと制御回路が必要となるので、回路が大規模になるとともにコストが上昇する問題がある。

【0018】

このような回路方式は、個々の冷陰極管の管電流を検出し、トランスの駆動回路の制御により各冷陰極管の管電流を安定化させてバラツキを無くすることができ、液晶バックライトの寿命終焉間際までバックライトの輝度を平均かつ一定に保つことができるため、コストに問題を抱えながらも優れた方式として普及している。

【0019】

そこで、上記の方式ではコストを改善するための妥協の方策として、図13乃至図14のように漏洩磁束性のトランスを複数アセンブリー化し、例えば、一次巻線の一つに対して二つの二次巻線を持たせる、または、二つの漏洩磁束性トランスを一つのコアでまとめるなどのことにより、トランスコストを低減させようとする試みもある。

【0020】

しかし、この方式は、トランスに接続された複数の冷陰極管における個々の管電流を制御できるわけではないので、トランス一次巻線に対して一個の電流制御を行うことしかできず、また、同じトランスにアセンブリー化された二次巻線ごとのそれぞれの冷陰極管の管電流にアンバランスが起きた場合は、それを均衡させる働きはほとんどない。

【0021】

上記は巻線トランスについて述べてきたが、圧電型トランスを用いたインバータ回路においても問題は同一である。

【0022】

圧電型トランスは昇圧比を大きくして高電圧を得ようとするすると破断することがある。このため、昇圧比を大きく取って容量性バラストを用いて複数の冷陰極管に電流を分流することにより複数の冷陰極管を点灯させようとすることは実用的ではない。

【0023】

したがって、一般的には圧電型トランス一個あたりに冷陰極管は一本しか接続することができないので、圧電型インバータ回路の用途は限られていた。

【0024】

一方、分流トランスはそれ単体で熱陰極管に対して応用しようとする限り、あまり実用性のないものであった。

【0025】

例えば、熱陰極管の一部が不点灯となった場合、分流トランスの電流の偏りによってコアが飽和することを避けていたため、分流トランスの形状は比較的大きいものであった。

【0026】

また、熱陰極管においては一般に、定常放電電圧と放電開始電圧との間に大きな電圧の差があり、放電開始に際し特別な操作が必要であるが、分流トランス単体には放電開始をもたらすどのような機能も備えられていなかった。

【0027】

【課題を解決するための手段】

本発明は以上の如き観点に鑑みてなされたものであって、その主たる構成は、放電管用インバータ回路の昇圧トランスの二次巻線に対して接続された二つのコイルが配され、該二つのコイルはそれぞれに発生する磁束が対向し、該磁束が相殺するように磁氣的に結合された電流の分流トランスを構成し、該二つのコイルのそれぞれに放電管が接続され、該各放電管に流れる管電流が均衡する放電管用インバータ回路において、該分流トランスの均衡にかかわるインダクタンスの該インバータ回路動作周波数におけるリアクタンスが放電管の負性抵抗を上回ることにより点灯させる構成であり、また、前記分流トランスに接続された放電管の一方が不点灯の際、点灯した該放電管側に流れる電流により該分流トランスのコアが飽和し、それによって該分流トランスの該不点灯の放電管側の端子に波高尖頭値の高い電圧が発生して、該不点灯の放電管に高電圧を印加し、適宜、前記分流トランスをトーナメント・ツリー状に接続し、一つの二次巻線に対して複数の放電管の管電流が同時に均衡されるように成し、又は、前記分流トランスのコイ

ルを三つ以上有し、それぞれのコイルが発生する磁気が対向して相殺されるよう構成された分流トランスを有することによって該各コイルに接続された放電管の管電流が同時に均衡し、あるいは、前記昇圧トランスを圧電型トランスに置き換えて構成されるものである。

【0028】

本発明は、熱陰極管において用いられていた電流の分流トランスを冷陰極管に応用することによって冷陰極管用インバータ回路における特有の問題を解決し、また、分流トランスと冷陰極管との組み合わせにおいて、多くの特有の利点を生じるものである。

【0029】

そして、このような分流トランスのコア断面積を小さくすることにより冷陰極管の一部に不点灯が生じた際、分流トランスの持つリアクタンスを大きく設定することにより、分流トランスそのものに点灯に導く効果を持たせて全灯を平均的に点灯させ、かつ、電流を均衡させようとするものである。

【0030】

また、さらに、分流トランスのコアが飽和した場合、不点灯の側のコイル端子に高調波を含むパルス状の高圧の歪み電圧波形が発生し、このことにより放電管の負性抵抗斜度が大きい場合においても全ての冷陰極管を点灯に導き、かつ、電流を均衡させようというものである。

【0031】

また、従来では有害とされていたコアの飽和を積極的に許容することによって分流トランスの形状を限界まで小型化できるものである。

【0032】

このように、インバータ回路の昇圧トランスの二次側回路に電流を分流するトランスを設けることにより、トランスの出力を分流し、二本またはそれ以上の複数の放電管を同時に点灯させ、かつ、それぞれの電流を均衡させることにより、昇圧トランスあるいは制御回路、又は、その双方を大幅に削減してローコスト化を実現できるものである。

【0033】

また、このように、リアクタンスが大きいか、またさらに、積極的に飽和させる分流トランスを冷陰極管に応用する限り、不点灯に対する特別な対策は必要なく、点灯回路は非常に簡便になる。

【0034】

更に、漏洩磁束性トランスを用いたインバータ回路においては、その安全性や高信頼性を損ねることなく多灯点灯が出来るインバータ回路を提供しようとするものである。

【0035】

更に又、一つしか出力のない圧電トランスにおいても多灯点灯ができるインバータ回路を提供しようとするものである。

【0036】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施例を図1乃至図10を参照しながら具体的に説明する。

図1は本発明の原理を示す包括的な実施例であって、放電管用インバータ回路の昇圧トランスである漏洩磁束性トランスTの二次側に二つの巻線 W_1 、 W_2 が施されたコイル L_1 、 L_2 とがあり、該各コイル L_1 、 L_2 の対面する一端 L_{in} はともに接続され、漏洩磁束性トランスTの二次巻線 L_t に接続されている。各コイル L_1 、 L_2 の他端 L_{out} はそれぞれ冷陰極管Cの高圧端子 V_H 側に接続されている。

【0037】

前記各コイル L_1 、 L_2 から発生する磁束は対向するように接続されており、結合係数がある程度高くする、即ち、相互インダクタンスを確保する必要がある。両巻線 W_1 、 W_2 に流れる電流が均しいときには各コイル L_1 、 L_2 に発生する電圧は結合係数が高いほど少なくなる。理想的には結合係数が1であって、各冷陰極管Cの特性が均しければ発生する電圧はゼロである。

【0038】

即ち、放電管用インバータ回路の昇圧トランス即ち漏洩磁束性トランスTの二次側に二つの冷陰極管Cを接続する場合、二次巻線 L_t に対して、巻線 W_1 、 W_2 が施された二つのコイル L_1 、 L_2 が接続され、該二つのコイル L_1 、 L_2

はそれぞれに発生する磁束が対向し、該磁束が相殺するように磁氣的に結合された電流の分流トランス T d を介して二つの冷陰極管 C が接続されている。

【0039】

このように分流トランス T d を接続して電流を分流すると、一つのトランス二次巻線に対して二本の冷陰極管 C を点灯させることができる。この分流トランス T d は、それぞれの巻線 W₁、W₂ から発生する磁束が対向するように配置されており、冷陰極管 C の管電流を均衡させるように働いて、接続された二本の冷陰極管 C に均しい電流を供給するものである。

【0040】

そして、このように構成した分流トランスのコア断面積を小さく設計する、具体的には小型の分流トランスとすることにより、冷陰極管の一部が不点灯となり電流に偏りが生じた場合にはその不均衡電流によって生じる磁束によりコアが飽和し、分流トランスの不点灯側の端子に歪んだ波高尖頭値の高い電圧を発生させる。

【0041】

次にこの原理を応用した個別の実施例について説明する。

周波数 60 KHz の冷陰極管用インバータ回路において、一般的に冷陰極管 C のインピーダンスは約 100 kΩ 乃至 150 kΩ 前後の値を有する。分流トランス T d の各コイル L₁、L₂ の持つインダクタンス値が均しく、その値が 100 mH 乃至 200 mH であり、各コイル L₁、L₂ 間の結合係数が 0.9 以上の分流トランス T d とした場合、相互インダクタンス値 M は次の式により求まる。

$$M = k \cdot L_0$$

例えば、自己インダクタンス 100 mH の場合において結合係数が 0.9 であると、相互インダクタンスは、

$$0.9 \times 100 \text{ mH} = 90 \text{ mH}$$

となる。

ここで、60 KHz における相互インダクタンスのリアクタンス値を算出すると、

$$X_L = 2 \pi f L = 2 \times \pi \times 60 \times 10^3 \times 90 \times 10^{-3} = 3$$

4 k Ω

となるが、このような条件において、インピーダンスは約 100 k Ω 乃至 150 k Ω 前後の冷陰極管 C を二本点灯することができ、実用的な電流の均衡作用が得られた。

【0042】

即ち、冷陰極管 C のインピーダンスに対してリアクタンスが 2 割前後かそれ以上であれば十分な電流の均衡作用を持たせることができるということである。

【0043】

ここで、分流トランスの相互インダクタンスがインバータ回路においてリアクタンスとして働き、点灯に導く作用には次のような条件が必要になる。

【0044】

冷陰極管は、従来一般に液晶バックライトとして用いられることが多いが、この場合、冷陰極管に近接して配置される反射板が導電性である場合、冷陰極管の放電特性に近接導体効果が生じて図 9 のような電圧－電流特性になる。

【0045】

冷陰極管の負性抵抗値は図 9 の A (60 kHz の場合) のように電圧－電流特性の斜度で表される。図 9 の A を例にとれば $-20 \text{ k}\Omega$ (-20 V/mA) である。

【0046】

ここで、分流トランスのインバータ動作周波数における相互インダクタンスのリアクタンスを比較のため斜度を反転して示すと、B 或いは C となる。この場合の相互インダクタンスのリアクタンスとは、分流コイルの巻線が二個あり磁束が対向しているのであるから、片側のリアクタンスの 2 倍の値である。

【0047】

リアクタンスが負性抵抗特性よりも小さい B の場合、冷陰極管の電圧－電流特性との交点は a, b 二つ生じる。すなわち、点灯の際、管電流が増えていく段階で冷陰極管の一方が点灯して電流が増え始めると一方の冷陰極管は図 9 の右側の負性抵抗領域に進み、分流トランスのもう一方に接続された冷陰極管の電流は減る方向に働き、図 9 左の正抵抗領域に入ってしまう。このように、片方の冷陰極

管は点灯し、もう一方は不点灯になってしまう。

【0048】

このような現象を超えて、分流トランスに双方の冷陰極管を点灯させる機能を持たせるには、分流トランスのリアクタンスをCのようにして、少なくとも冷陰極管の負性抵抗の斜度を十分に上回るようなリアクタンスを持たせなければならない。

【0049】

具体的には図9の例において、分流トランスの片側のコイルの持つ相互インダクタンスのリアクタンスは $20\text{ k}\Omega$ の半分である $10\text{ k}\Omega$ を超える必要があるのである。

【0050】

一方、液晶バックライトには構造的に近接導体効果があまり働かず、図9のような電圧－電流特性を持つものが存在する。この場合、前述の分流トランスのリアクタンス効果だけで点灯に導くのは困難である。なぜなら、図9のDは $40\text{ k}\Omega$ のリアクタンスの例であるが、この値をもってしても電圧－電流特性との交点は2つ生じてしまう。理論的にはさらにリアクタンスをさらに大きくすれば解決するが、これ以上のリアクタンスを確保することは出願時点で製造技術上の困難がある。この状態で、分流トランス単体で双方の冷陰極管を点灯に導くためには管電流は 7 mA を遥かに超えて大きくしなければならず、これでは冷陰極管が壊れてしまう。

【0051】

一般的に冷陰極管の管電流は 3 mA ないし 7 mA であることが多いが、前述の理由によりコイルの巻数を多くし、また、電流の均衡を前提にしてコア断面積を小さく設計することによって一方の冷陰極管が不点灯の場合、不均衡電流によりコアは容易に飽和する。その結果、不点灯側のコイル端子には図8のような波高尖頭値の高い歪み電圧波形が発生するが、この歪み波形はコアの飽和の割合が大きいほど波高尖頭値が高い。

【0052】

図10の例ではこの電圧により冷陰極管を点灯に導くので、分流トランスのリ

アクタンスを特段に大きくする必要はない。

【0053】

以上は、冷陰極管Cを2灯点灯する例について説明したが、4灯あるいは8灯以上を点灯させる場合、図2に示されているように、前記分流トランスTdをトーナメント・ツリー状に接続させることによって、多数の冷陰極管Cを同時に点灯させ、かつ、電流を均衡させることが可能である。

【0054】

次に、図3は冷陰極管Cを3灯点灯する例であるが、このような場合、分流トランスTdの巻線は2:1の割合で巻いてあり、巻数の少ない側の巻線W₂には巻数の多い側の巻線W₁の二倍の電流が流れることで分流トランスTdの磁束は均衡する。このようにすれば、3灯の点灯回路においても電流の均衡作用が得られるものである。

【0055】

同様の方法により5灯、6灯、それ以上の点灯も可能である。

【0056】

図4は3つの均衡したコイルL_pの構成例であり、そのようなコイルL_pにより図5の回路を構成して、三本の冷陰極管Cの点灯を可能とし、かつ、電流を均衡させるものである。同様にして、4つ以上のコイルを均衡させて、そのようなコイルにより図5のような回路を構成して、四本以上の冷陰極管Cの点灯を可能とし、かつ、電流を均衡させることもできる。

【0057】

図4をもとに説明すると、コイルL₁、コイルL₂、コイルL₃はフェライトなどの磁性材のコアに巻回されている。3つあるコイルのインダクタンスは同一であり、同一方向に巻いてあり、またそれぞれのコイルの端L_tは束ねられて、電気的に接続されている。束ねられた方の一端を、図5の回路における漏洩磁束性の昇圧トランスの高圧側二次巻線に接続し、他方の端をそれぞれの冷陰極管Cに接続する。

【0058】

このように構成することにより、各冷陰極管Cに流れる管電流によってそれぞ

れのコイル L1、L2、L3 に発生する磁束が同一方向に発生するようにする。これらのコイル L1、L2、L3 をフェライトなどの磁性材で連結することにより、3つのコイル L1、L2、L3 から発生する磁束を対向させて均衡させる。フェライト材の形状は、コイル間の結合係数を高くするためには、球形または立方体の中に最も効率よく収まる形状が理想的である。

【0059】

コア材のシルエットが巻線の軸方向に長くても、また、巻線の周辺方向に広く扁平な構造でも結合係数は低くなる。巻線間の結合係数が低い場合は必要な相互インダクタンスを得るために巻数を多く必要とするので容積効率は悪くなる。なお、結合係数が低く漏れインダクタンスが大きい場合でもその漏れインダクタンスは他への応用が可能である。

【0060】

同様の方法により4つ以上のコイルの磁束を均衡させ、4つ以上の冷陰極管の管電流を均衡させることが可能である。

【0061】

図6に示されている実施例は、図1に示されている原理に基づき、圧電型トランスを用いて2灯のインバータ回路を構成したものである。同様にして、圧電型トランスを用いて図2～図5に示されているような接続方法を応用すれば、3灯以上へ適応することもでき、かつ、管電流を均衡させることもできる。

【0062】

ところで、図7に示されているような、トランス及びインバータ回路を、従前の非漏洩磁束性のトランスを用いた回路として容量性バラストを一回路用い、その出力を分流するという方式も排除するものではない。しかしながら、トランスの出力電圧が従前のままの設計であると、二次巻線には高圧が印加され続けるという問題が残るため、このままでは経年変化を低減するという効果は期待できなくなる。しかし、その他の効果は維持される。

【0063】

また、分流トランス Td に接続された冷陰極管 C のうち、一方の冷陰極管 C が点灯に失敗し不点灯になると、分流トランス Td に流れる電流が相殺されなくな

るためにコアに磁束が発生する。そして、点灯した側の冷陰極管Cに流れる電流によってコアが飽和し、それにより不点灯となった側の分流トランスTdの端子には図8に示すような尖頭値の高い電圧が発生するので、この電圧により不点灯側の冷陰極管Cを起動する作用を持たせることも可能である。

【0064】

尚、参考までに述べると、本発明における漏洩磁束性昇圧トランスとは、コア材がループ状に接続されたもの（いわゆる見かけ上の閉磁路トランスであっても実際には漏洩磁束性トランスとしての性能を有する）を排除するものではなく、負荷に対して十分な値の漏れインダクタンス値を持つものは全て漏洩磁束性トランスであることを前提に述べている。

【0065】

また、実施例としての説明は冷陰極管に関して行っているが、本発明は特に高圧を必要とする放電管一般に適用することができ、例えば、ネオン管の多灯点灯回路にも応用することが可能である。

【0066】

尚、前記各実施例においては分流トランスを昇圧トランスの高圧側に配しているが、これは出願時点で適合する液晶バックライトの構造に従うものであり、管電流の均衡効果は分流トランスを低圧側に配した場合の方が効果的である。

【0067】

【作用】

次に、本発明の多灯点灯の放電管用インバータ回路の作用について説明する。

熱陰極管の点灯において分流トランスを用いて複数点灯させることそれ自体は公知である。（特開昭56-54792号、特開昭59-108297号、特開平2-117098号）

【0068】

因に、分流トランスについてその作用を述べると、二つの同じ巻数の巻線を有する分流トランスにおいて、磁束が対向するように両方の巻線に同じ電流を流すと、発生する磁束は相殺され、分流トランスの巻線には電圧が生じなくなる。

【0069】

一つの二次巻線を有する昇圧トランスの出力をこのような分流トランスを介して冷陰極管に接続することにより、接続された二本の冷陰極管の管電流は以下の作用により均しくなろうとする。

【0070】

仮に、冷陰極管の一方の電流が増え、他方の電流が減った場合、本発明の分流トランスの磁束には不均衡が生じて、相殺されない磁束が生じる。この磁束は分流トランスにおいて、電流の多い方の冷陰極管に対しては電流を減らす方向に働き、電流の少ない方の冷陰極管に対しては電流を増やす方向に働いて、二つの冷陰極管の電流を均しくするように均衡させるものである。

【0071】

また、このような目的で用いられる分流トランスの巻線間の結合係数はある程度高い必要があるが、結合係数が低い場合でも新たな応用が可能である。

【0072】

結合係数が低い場合、漏れインダクタンスの値がある程度残留することになるが、その残留したインダクタンスを昇圧トランスと冷陰極管との間の整合回路に用いたり、波形整形回路に用いたりするなどの応用も可能であるので、結合係数が必ずしも特段に高い必要はない。

【0073】

本発明における電流の均衡作用は、分流トランスにおける巻線間の相互インダクタンスの大きさに関係しているので、相互インダクタンスが確保されていれば良いのである。

【0074】

また、冷陰極管の特性が揃っている場合には、この分流トランスのそれぞれのコイルに流れる電流が均しくなり、それにより磁束が相殺されるので、残留成分以外には磁束が生じなくなり、コアを小型にすることができるとともに、分流トランスに発生する電圧がほとんどなくなる。

【0075】

更に、昇圧トランスが漏洩磁束性の昇圧トランスの場合、分流トランスに発生する電圧がほとんどないということは、即ち、冷陰極管の管電圧と漏洩磁束性昇

圧トランスの二次巻線の電圧が均しいことである。例えば、冷陰極管の管電圧が 7 0 0 V であるならば二次巻線にかかる電圧も理想的には 7 0 0 V である。

【 0 0 7 6 】

ここで、接続された一方の冷陰極管に電流が流れない場合、分流トランスの磁束が不均衡になるが、分流トランスのコア断面積を十分に小さく設計し、均衡時には飽和せず、不均衡時には飽和するような条件に設定した場合には、不点灯時にコアが飽和し、分流トランスの不点灯側の端子には図 8 のような波高尖頭値の高い電圧を発生させることができる。これにより不点灯の冷陰極管の点灯を容易にする作用を生じることが可能である。

【 0 0 7 7 】

【発明の効果】

本発明は、以上の説明から明らかなように、漏洩磁束性トランスの二次巻線に流れる電流を分流して均衡させることと、特に冷陰極管との組み合わせにおいては巻線の電圧が低く抑えられることに大きな特徴を有するものである。

【 0 0 7 8 】

本発明の特徴は、前段のインバータ回路の出力電圧を低く抑えられることにあり、前段のインバータ回路が実施例記載のもの以外であっても、高圧による障害に影響されるものであればどのようなインバータ回路であっても作用効果に影響するものではない。

【 0 0 7 9 】

従って、漏洩磁束性昇圧トランスを使用した場合の利点である、高電圧に起因する経年変化がほとんど生じない、二次巻線の層間ショート（レアショート／レイヤショート）を起こして焼損するなどの障害を大幅に減らせる、静電ノイズが低減する、等の特徴を失うことのない多灯点灯のインバータ回路が実現できる。

【 0 0 8 0 】

また、本発明の分流トランスに接続された冷陰極管同士は互いの電流が均しくなるように均衡するので、個々の冷陰極管に対する電流制御回路が不要であり、制御回路は一つあれば良いので、制御回路を大幅に単純化することができるようになる。

【0081】

更に、本発明により接続された複数の冷陰極管のうちの一部が起動に失敗して不点灯になったとしても、コアの飽和作用により不点灯の冷陰極管には波高尖頭値の高い電圧が印加されるので、複数点灯の場合に一部の冷陰極管だけが不点灯になるということではなく、全灯が点灯され、また、同時に電流が均衡される。

【0082】

それにより、図2乃至図5の多灯点灯の例においても何らの不点灯の問題は生じず、不点灯に対する特別な対策は不要であり、点灯回路は非常に簡便になる。

【0083】

また、このように分流トランスのコアを飽和させたとしても、分流トランスは非常に小型のものであり、コア体積の絶対値は小さいので発熱はわずかなものである。

【0084】

そして、同様のことは圧電型トランスを用いたインバータ回路においても言うことができ、一回路につき複数の冷陰極管を点灯させることによって、圧電型トランスの安全性や他の利点を失うことなく多灯点灯に対応することができるようになるため、圧電型トランスを用いたインバータの用途を拡大することが可能となる。

【0085】

そして又、圧電型トランスの昇圧比は特段に大きくする必要はなく、二次側の出力電圧を低く抑えられるため、多灯点灯回路でも圧電トランスが破損するという問題はなくなる。

【0086】

更に、従前設計では冷陰極管の電流を安定化させ、各冷陰極管の管電流を均等化させるためには少なくとも容量性バラストのリアクタンスをほぼ冷陰極管のインピーダンスと等しくなるように設計しなければならなかったが、本発明により電流の分流が行えるようになると、容量性バラストのリアクタンスは小さくても良くなる。その結果、従来型インバータ回路においても二次巻線の電圧が低く設計できるようになり、トランス二次巻線の高圧に伴って引き起こされる障害を低

減することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の原理を示す包括的な実施例の一例を示す回路構成図である。

【図 2】

本発明の他の実施例を示す要部の回路構成図である。

【図 3】

本発明の更に他の実施例を示す要部の回路構成図である。

【図 4】

本発明の更に他の実施例のコイルの構造を示す要部斜視図である。

【図 5】

図 4 のコイルを組み込んだ実施例を示す要部の回路構成図である。

【図 6】

図 1 に示されている原理に基づき、圧電型トランスを用いて構成した一例を示す 2 灯のインバータ回路構成図である。

【図 7】

トランス及びインバータ回路を、従前の非漏洩磁束性のトランスを用いた回路として容量性バラストを一回路用い、その出力を分流する一例を示す回路構成図である。

【図 8】

点灯した側の冷陰極管 C に流れる電流によってコアが飽和し、それにより不点灯となった側の分流トランスの端子に発生する一例の尖頭値の高い電圧波形図である。

【図 9】

液晶バックライトパネルにおける冷陰極管の電圧－電流特性である。

【図 10】

液晶バックライトパネルにおける冷陰極管の電圧－電流特性である。

【図 11】

従来の一例を示す多灯点灯回路構成図である。

【図 1 2】

従来の他の例を示す多灯点灯回路構成図である。

【図 1 3】


従来の更に他の例を示すものであって、一つの一次巻線に対して複数の二次巻線を有する漏洩磁束性トランスの一例を示す構成図である。

【図 1 4】


図 1 3 の漏洩磁束性トランスを組み込んだ一例の回路構成図である。

【書類名】 図面


【図 1】




【図 2】




【図 3】




【図 4】




【図 5】




【図 6】



【図 7】




【図 8】




【図 9】

冷陰極管(CCFL)電圧電流特性




【図 10】


冷陰極管(CCFL)電圧電流特性




【図 11】




【図 12】



【図 13】



【図 14】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 冷陰極蛍光管やネオン灯などの放電管用インバータ回路において、多数の放電管を点灯させるための電流均衡トランスを有する多灯点灯の放電管用インバータ回路を得る。

【解決手段】 放電管用インバータ回路の昇圧トランスの二次巻線に対して接続された二つのコイルが配され、該二つのコイルはそれぞれに発生する磁束が対向し、該磁束が相殺するように磁氣的に結合された電流の分流トランスを構成し、該二つのコイルのそれぞれに放電管が接続され、該各放電管に流れる管電流が均衡する放電管用インバータ回路において、該分流トランスの均衡にかかわるインダクタンスの該インバータ回路動作周波数におけるリアクタンスが放電管の負性抵抗を上回ることにより点灯させる構成である。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 3 - 0 3 1 8 0 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [5 9 3 1 7 7 5 9 4]

1. 変更年月日	1 9 9 5 年 6 月 5 日
[変更理由]	住所変更
住 所	東京都中野区野方 6 丁目 3 0 番 2 4 号
氏 名	牛嶋 昌和

特願 2 0 0 3 - 0 3 1 8 0 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [3 0 2 0 6 1 2 9 9]

1. 変更年月日	2 0 0 2 年 1 0 月 2 2 日
[変更理由]	新規登録
住 所	台湾台中市西屯区市政南一路 5 6 号
氏 名	陳 宏 飛